Від міської мережі

АВВГ 3х4х240

Від ДГУ

АВВГ 3х4х240

A B C

R S T

Підшинки АД31 60х10

Підшинки АД31 60х10

SF1 6А

SF2 6А

1HLG1

2HLG1

1HLG2

2HLG2

1HLG3

2HLG3

1HLR4

2HLR4

QS.I.1

QS.II.1

АД31 60х10

1L1 1L2 1L3

2L1 2L2 2L3

1TA1

2TA1

1TA2

2TA2

1TA3

2TA3

Л1 Л2 И2 И1

Перетинку видалити при підключенні лічільника

До смарт лічільника*

Увага з метою недопушення виходу з ладу обладнання чутливого до пульсації напруги (електро двигуни та інше), рекомендується виконувати операції з перемикачем QS з дотриманням паузи у проміжному положенні ,необхідної для повної зупинки обладнання.

QS 1000А

I II

АД31 60х10

3L1 3L2 3L3

СШ I 0,4кВ АД-31 60х10мм

АД31 40х8 Розширювачі

1QF 600А

2QF 400А

Підшинки АД31 40х8

PEN

АД-31 60х10мм

АВВГ 3х4х185

АВВГ 4х120

До навантаження

* - не входить до комплекту постачання.
Передбачити місце для встановлення на DIN-рейці.

Погоджено:

Інв. № об. | Підпис і дата | Зам. інв. № | узгодив

| Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Розробив | | | | | 23.02 |
| Перевірив | | | | | |

ЛК-ТР-04-DGU-005-01

| Типове рішення | Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|---|
| | Р | 1 | 1 |
| Схема електрична принципова | ТОВ"ЛК Енергія" | | |

Формат А1

| Поз. позначення | Назва | Кіл-ть | Доповнення |
|---|---|---|---|
| 1QF | Авт. вимикач NBS-TMD 630/3L 600A (36кА, (0.7-1)In/(5-10)In) 3P | 1 | |
| 2QF | Авт. вимикач NBS-TMD 400/3L 400A (36кА, (0.7-1)In/(5-10)In) 3P | 1 | |
| 1SF1-2 | Авт. вимикач ETIMAT 6 3p C 6A (6 kA) | 2 | |
| QS | Перемикач навантаження LBS CO 3P 1000 ("1-0-2", 1000A) | 1 | |
| | Рукоятка виносна LBS-EH CO 1600/G (чорна, для LBS 800-1600A CO) | 1 | |
| | Шток LBS-S400/1600 (CO) (400мм, для LBS-EH1600A...CO) | 1 | |
| | Направляючий конус LBS-GC (CLBS-EH125/01) | 1 | |
| | Блок-контакт LBS-PS11 (1CO, для LBS 160-1600A CO) | 2 | QS.I,II |
| 1TA1-3, 2TA1-3 | Трансформатор струму ТОПА-0.66-0.5s-1000/5A | 6 | |
| 1HLR4, 2HLR4 | Лампа AD-22DS LED d22 червона 230в | 2 | |
| 1HLG1-3, 2HLG1-3 | Лампа AD-16DS LED d16 зелена 230в | 6 | |

Інв. № об. | Підпис і дата | Зам. інв. №

| Зм. | Кільк. Арк. | №док. | Підпис | Дата | ЛК-ТР-04-DGU-005-01 | Арк. 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Формат А3